

UHF 16 Fréquences
798 - 827 Mhz



**UB-8H**



● **Porte-voix sans fil avec micro émetteur à main UHF ( 16 Fréquences commutables )**

- Microphone main supplémentaire avec cordon spiralé enfichable
- Touche parole et réglage de volume sur le micro relié via le câble
- **Entrée AUX** avec réglage de niveau
- Prise pour fonctionnement par batterie 12 V externe
- Sirène commutable.
- Poignée, bandoulière réglable, câble branchement voiture.
- Livré sans pile

CARACTÉRISTIQUES	<b>ERU 68 BS/UB-8H (sirène)</b>
Puissance	30 - 45 W maxi
Portée	Approximativement 1 à 2 km
Alimentation	10 piles LR20 1,5 V (non fournies) ou 12 V externe
Autonomie	Environ 2 h en mode signal (prise aux.), 10 h en mode parole
Système de réception HF	Super-heterodyne
Bande de fréquence	UHF 798 - 827 MHz
Dimensions	Ø 350 mm x L 505 mm
Poids	3,3 kg (sans les piles)
Accessoire	Microphone à fil sur cordon spiralé Microphone sans fil UHF UB-8H Bandoulière – Cordon allume cigare
Option	Pied de sol noir F8 + ER

**Désignations modèles**

- Porte voix** ..... **ERU 68 BS/UB-8H**  
(code 00757)
- Pied de sol** ..... **F8+ER**  
(code 00257)